



BOSCH LR 50Telecomanda si receptor pentru GRL 500

Cod comanda: 0601069A00

Descriere produs:

Telecomanda si receptor laser într-un singur aparat

Receptor si telecomanda într-un singur aparat în combinatie cu GRL 500 H/HV Professional

Receptor usor manevrabil pentru mediul exterior si interior si domeniu de lucru pâna la 250 m în combinatie cu nivela laser GRL 500 HV Professional

Câmp de receptie mare pentru detectarea rapida a razei laser

Display-uri iluminate pe partea anterioara si cea posterioara cu afisarea tuturor informatiilor

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa (IP56)

Detalii tehnice:

Date tehnice

Telecomanda DA

Receptor DA

Raza de actiune 0 – 250 m

Raza de actiune, receptor 250 m

Raza de actiune, telecomanda 150 m

Alimentare curent electric Acumulator Li-Ion integrat de 7,4 V

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 56

Greutate, aprox. 2300 g

Lungime 152 mm

Latime 77 mm

Înaltime 32 mm

Precizie de masurare (fina/grosiera) ± 1 mm/ ± 10 mm

Set de livrare:

Set de livrare

Husa de protectie